









	160A - Ref 177907	250A - Ref 177611	400A - Ref 177609
Dimensions / Poids	 <p>Lxlxh : 760x540x1340 mm Poids : 70 kgs</p>	 <p>Lxlxh : - mm Poids : 80 kgs</p>	 <p>Lxlxh : 1660x1770x710 mm Poids : 150 kgs</p>
Entrées / Sorties	<p><b>Alimentation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bornier de 95mm<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Alimentation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sous disjoncteur</li> </ul>	<p><b>Alimentation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sous disjoncteur</li> </ul>
	<p><b>Circuit de distribution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Prises 380V 63A 3P+N+T type CEE17 </li> </ul>	<p><b>Circuit de distribution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Prises 380V 63A 3P+N+T type CEE17 </li> <li>- 1 Prise 380V 125A 3P+N+T type CEE17 </li> </ul>	<p><b>Circuit de distribution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Prises 380V 63A 3P+N+T type CEE17 </li> <li>- 2 Prises 380V 125A 3P+N+T type CEE17 </li> </ul>
Protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- 1 Sectionneur porte fusible 160A</li> <li>- 3 disjoncteurs Différentiel 380V 63A / 30 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- 1 Disjoncteur 380V 250A</li> <li>- 1 Disjoncteur Différentiel 380V 125A réglable</li> <li>- 3 Disjoncteurs Différentiel 380V 63A / 300mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- 1 Disjoncteur 380V 400A</li> <li>- 2 Disjoncteurs Différentiel 380V 125A réglables</li> <li>- 4 Disjoncteurs Différentiel 380V 63A / 300mA</li> </ul>
Schémas Electriques	